

GL-E33 FHD 遙控器型 WDR 針孔蒐證 DVR

適用居家監控、防盜、徵信、記者、警察、調查員、行車記錄、報社、百貨、家庭看護、嬰兒看護、醫院、商場，超市，社區住宅以及酒吧等場所的錄影蒐證等。

遙控器型蒐證DV
台灣製造 WDR數位針孔攝影機

TAIWAN-SPY
綠廣興業有限公司

外銷日本

D38672 CE FC Full HD 1080 HD 720

WDR寬動態影像技術/雙規格切換/支援128GB

電力 **1.5**小時

TAIWAN-SPY **GL-E33**

[規格]

影像元件：1/3" progressive 5MP CMOS
視角：66度 / 4mm
最低照度：3.3 Lux @ F2.0
影音儲存檔案：MOV(H.264)
影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080) /
HD 720P(1280x720)
錄影張數：30fps
拍照：500萬畫素
拍照儲存檔案：JPEG 檔
拍照解析度：5MP(2592x1944)
記憶體：支援 TF SDxC 64GB
電源：內建充電式鋰電池
充電方式：DC 5V2A
電池容量：650mAh
工作時間：1小時
尺寸：71 x 35 x 16mm
重量：32g
台灣製造、BSMI,CE,FCC 認證

[功能]

日期時間顯示：有
自動覆蓋功能：無
位移偵測功能：無
通電自動錄影：無
插電錄影功能：有
防水功能：無
AV OUT 功能：無
PC Camera/WEBCAM：無

[操作]

開機：按一下電源鍵(LED 工作指示燈呈藍色)表示開機，等約 5 秒後開機完成。

錄影：待機狀態(藍燈)按一下錄影鍵，進行錄影(LED 工作指示燈呈藍紅燈)。

存檔：錄影狀態(藍紅燈)按一下錄影鍵，錄影結束(存檔)，回到待機狀態(LED 工作指示燈呈藍色)。

拍照：待機狀態(藍燈)按一下拍照鍵，LED 工作指示燈藍色下紅燈會閃爍一次，再次回到藍燈表示拍照完成。

關機：待機狀態(藍燈)按一下關機鍵，工作指示燈熄滅。

充電：充電指示燈呈綠色，充飽-指示燈熄滅。



[時間戳記設定]

在記憶卡的根目錄下，新增一文字文件檔(TXT)，更名為 settime

例如 2016 年 02 月 27 日 8 點 57 分 58 秒(24 小時制、1~9 前面要加 0) 輸入內容如下：

2016.02.27 08:57:58

產地：臺灣

展示中心：綠廣興業有限公司

地址：台北市南港區忠孝東路六段 388 號

E-Mail：service@taiwan-spy.com

Line 官方 ID：@uw5632b