

GL-E55 客製化杯蓋型 WiFi/P2P FHD1080P 針孔蒐證 DVR



- 將 GL-E55 保溫瓶蓋改裝成時下流行的紙杯蓋造型，適用多種環境場合、如居家、辦公室、公園等場所
- 內建 WiFi 讓您能在訊號範圍內即時監控
- 設有移動偵測模式，只有在有狀況發生時錄影
- 高畫質錄影、覆寫功能，省去更換記憶卡的麻煩
- 支援 iOS and Android App
- 臺灣製造、BSMI, CE, FCC, NCC 認證

[規格]

影像元件：5MP(2592x1944)1/3" progressive CMOS

視角：66 度

焦距：4mm @ F3.2

最低照度：3.3 Lux @ F2.0

影音儲存檔案：MOV(H.264)

影像解析度：Full HD 1080P / HD 720P(1280x720)/WVGA(848x480) 30fps

WiFi：IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ISM Band

記憶體：支援 Micro SDHC(TF) 32GB(FHD1080P 約 300 分鐘)

電源：3.7V/1400mA 充電式鋰電池

充電方式：USB2.0 / DC 5V

工作時間：約 3 小時

1080P 180 分鐘(WiFi OFF) / 165 分鐘(WiFi ON)

720P 195 分鐘(WiFi OFF) / 180 分鐘(WiFi ON)

WVGA 210 分鐘(WiFi OFF) / 195 分鐘(WiFi ON)

尺寸重量：Φ 93 x 20mm / 88g

[功能]

時間戳記(日期時間顯示)功能：顯示[隱藏]可設定

自動覆蓋(循環錄影)功能：開[關]可設定

動態偵測(移動偵測)功能：開[關]可設定

插電錄影(邊充邊錄)功能：有

AV OUT 功能：手機/平板即時監看(專用版 APP)

防水功能：無

產品說明



如圖轉開上蓋，插入記憶卡，並設定好錄影模式(震動 On/Off，C 全時錄影 或 M 移動偵測錄影)
設定好後，轉回上蓋

錄影：按住啟動鍵 3 秒，約 10 秒後開始錄影(指示燈：藍、紅)

WiFi：按一下啟動鍵，開啟 WiFi 功能，約 20 秒後可以連線(指示燈：橘)

註：開啟 WiFi 功能後，錄影模式 C/M 以智慧型裝置設定為準。

關機：錄影狀態下，按住啟動鍵 3 秒，自動存檔關機。

充電：充電時綠燈，充飽燈熄。

復歸：若發生當機情形，用迴紋針輕按 Reset 鍵

格式化：開機狀態下，按住 Format 鍵，執行記憶卡格式化。